



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Kapcsolóóra alkonyatkapcsolóval

Rendelési szám: 622993

Rendeltetésszerű használat

Ezen a készüléken van egy dugaszalj, amelyet a beépített szűrőlevegőérzékelő kapcsol be, ill. ki. Ezzel egy elektromos fogyasztót lehet automatikusan be- és kikapcsolni. A lehetőségeket egy véletlenszerű-funkció („RANDOM”), és több programozható idő, továbbá a kézi kapcsolás egészíti ki.

A készüléket csak száraz, zárt térben szabad alkalmazni. Nem játék, nem való tehát gyerek kezébe.

A készülék megfelel az érvényes európai és nemzeti irányelveknek.

Feltétlenül vegyük figyelembe a jelen kezelési utasítás biztonsági és kezelési előírásait. Nemcsak a készüléket védik, hanem saját egészségünket is.

A szállítás részei

- kapcsolóóra
- kezelési utasítás

Biztonsági előírások

Ennek a kezelési utasításnak a figyelmen kívül hagyásából fakadó károkra nem érvényes a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmilyen felelősséget.

A szakszerűtlen kezelésemből, és a biztonsági előírások be nem tartásából eredő anyagi- és személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Az ilyen esetekben is érvényét veszíti a garancia.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék önkényes átalakítása vagy módosítása.
- A készülék I. védelmi osztályú. Feszültségforrásul csak szabványos, védőérintkezős hálózati dugaszaljat (230V~/50 Hz) szabad alkalmazni hozzá.
- A készülék nem játék. Gyerekek ne férhessenek hozzá, mert megpróbálhatnak tárgyakat bedugni a készülék nyílásaiba, pl. a dugaszaljába, ami élet-veszélyes áramütéssel járhat.
- A készüléket csak száraz, zárt belső helyiségben használjuk (azaz pl. fürdőszobában nem). Ne jusson rá nedvesség, mert életveszélyes áramütés lehet a következménye.
- Ne fogjuk meg nedves kézzel a készüléket. Ugyanez vonatkozik a hálózati dugóra, illetve a kapcsolóóra előlapján lévő dugaszaljba bedugott készülékre.
- A magára hagyott elektromos fogyasztók különféle veszélyeket jelentenek, pl. túlmelegedés által okozott tűzveszélyt. Bizonyos fajta készülékeket (fűtőtestek, ventilátorok) ne csatlakoztassunk emiatt a kapcsoló-órára.
- Olvassuk el a kapcsolóórára csatlakoztatott készülék kezelési utasítását is.
- Ne lépjük túl a kapcsolóóra műszaki adatai közt megadott maximális terhelési értékeket. Különböző tűzveszély, ill. életveszélyes áramütés fenyeget.
- Óvatosan bánjunk a készülékkel, mert ütődések, vagy a még kis magasságból való leesés is tönkre-teheti.
- Ha a készülékház megsérül, ne használjuk már a készüléket. Ha még csatlakoztatva van a hálózatra, ne nyúljunk hozzá. Először áramtalanítsuk azt a dugaszaljat, amelybe a kapcsolóóra be van dugva (kapcsoljuk le a kismegszakítót/automatát). Majd húzzuk ki a kapcsolóórát, és vigyük szakmühelybe javításra, vagy környezetbarát módon távolítsuk el.

A kapcsolási küszöb beállítása

A kapcsolási küszöböt a „LUX” feliratú forgószabályzó segítségével állítjuk be. A kapcsolási küszöbnél a „Hell” (világos) és a „Dunkel” (sötét) között tesz különbséget a készülék, és ennek megfelelően kapcsolja be, vagy ki a csatlakoztatott fogyasztót.

Ha a forgószabályzót az óramutató járásával megegyező (+) irányba forgatjuk, a kapcsolás nagyobb megvilágítás (fényesség) mellett történik meg.

Ha a szabályzót az óramutató járásával ellentétes (-) irányba forgatjuk, a kapcsolás kisebb megvilágítás mellett történik meg.

Az első üzembeállításakor kb. a középállást válasszuk. Ha a be-/kikapcsolás nem az általunk kívánt megvilágítás mellett megy végbe, akkor csak kis lépésekben állítsuk át a „LUX” szabályzót.

Csak ott végezzük el a beállítást, ahol a kapcsolóórát később is használni fogjuk.

Gondoljunk arra, hogy állandó megvilágítású helyen használjuk a kapcsolóórát (azaz nem ablak közelében, vagy közvetlen napsütésnek kitett helyen, stb.).

Automatikus üzemmód

Állítsuk a forgókapcsolót a „DUSK TO DAWN” (alkonyattól hajnalig) állásba. Ebben az állásban a csatlakoztatott fogyasztó szűrőlevegőkor kapcsolódik be, és virradatkor kapcsolódik ki, a „LUX” forgószabályzó állásától (kapcsolási küszöb) függően.

Kapcsolóóra (időzítés) üzemmód

Ebbe az üzemmódban azt választhatjuk meg, hogy milyen hosszú ideig legyen bekapcsolva a fogyasztó a kapcsolóóra aktív időszaka alatt. Ez azt jelenti, hogy csökkenő megvilágítás esetén a készülék (a „LUX” forgószabályzó kapcsolási küszöbének a beállításától függően) bekapcsolja a fogyasztót, és egy beállítható időtartam után kikapcsolja azt.

Hozzuk ehhez a forgókapcsolót a „0,5”, „1”, „2”, „4”, „6” vagy „8” állásba. A fogyasztó fél, egy, két, négy, hat vagy nyolc órára kapcsolódik be most, hacsak előbb nem állt elő a kapcsolási küszöbnek megfelelő megvilágítás.

Kézi üzemmód

A fogyasztó kézzel is be- és kikapcsolható, ekkor érdektelen a szűrőlevegőérzékelő, ill. a kapcsolási küszöb beállítása.

a forgókapcsoló az „ON” állásban: fogyasztó bekapcsolva

a forgókapcsoló az „OFF” állásban: fogyasztó kikapcsolva

Véletlenszerű („RANDOM”) üzemmód

A „RANDOM” kapcsoló által kapcsolathatjuk be és ki a csatlakoztatott fogyasztót véletlen időpontokban.

Erre az automatikus és a kapcsolóóra üzemmódban van lehetőség, ha a forgókapcsoló az „ON” állásban van.

A fogyasztó csatlakoztatása a kapcsolóórára

- Kapcsoljuk be a fogyasztót.
- Dugjuk be a kapcsolóórát egy védőérintkezős hálózati dugaszaljba.
- Kössük össze a fogyasztót a kapcsolóórán lévő dugaszaljjal.
- **Figyelem!** Ha aktiválva van a kapcsolóórán lévő dugaszalj, világít a kapcsolóóra előlapján lévő LED.

Karbantartás és ápolás

A készülék nem igényel karbantartást, ezért sose nyissuk fel a házát, és ne szereljük szét.

A kapcsolóóra tisztítása előtt húzzuk ki a hálózati dugaszaljból, majd válasszuk le róla a csatlakoztatott fogyasztót. A készülék külsejét egy tiszta, puha ruhával tisztítsuk meg. A port nagyon könnyen eltávolíthatjuk róla egy ecsettel vagy porszívóval.

Semmi esetre se használjunk a tisztításhoz agresszív tisztítószert vagy oldószert, mivel megtámadhatják a házat, vagy leronthatják a készülék működését.

Eltávolítás

Az elhasznált készüléket ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük speciális hulladékok gyűjtőhelyére.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség:	230V~/50 Hz
Védelmi osztály:	I, védőérintkezős dugaszalj kell
Ohmikus terhelés:	7A, 1600W
Induktív terhelés:	3A, 720W
Izzólámpa terhelés:	3A, 720W
Környezeti hőmérséklet:	+5°C ÷ +35°C
Relatív páratartalom:	<90%, nem kondenzálódó